

表a. ケーブル特性

		MMF(50 μ m OM3)	
伝送帯域	0.85 μ m	1500(MHz・km)以上	
	1.3 μ m	500(MHz・km)以上	
伝送損失	0.85 μ m	3.0(dB/km)以下	
	1.3 μ m	1.0(dB/km)以下	




図1. マークバンド取付向き

表b. マークバンド取付番号

	CN1	CN2	CN3	CN4
線番1	1			
線番2		2		
線番3			3	
線番4				4
線番5	5			
線番6		6		
線番7			7	
線番8				8

メーカー・品名・数量		
①	FC Simplex コネクタ	12
②	ブーツ	12
③	リボンケーブル	
④	φ2.0mm単心コード	12
⑤	変換部	1
⑥	マークバンド	12
⑦	MPOコネクタ(12心)	1
⑧	ブーツ	1
⑨		

\*コネクタ研磨:フラットPC研磨(MPO)、PC研磨(DLC)

\*コネクタ接続損失:0.75dB以下(MPO)、0.5dB以下(DLC)

\*ケーブル上にシリアルラベル貼付のこと

\*マークバンド表示内容は表bを参照し、取付向きは図1参照のこと。

\*外観上寸法単位指示が無い場合は、全てmmとする。

顧客型番:	
製品仕様:	
製品型番:	
図面番号:	



CONNECTING WORK  
人と未来と情報、信頼のインターフェース  
エイム電子株式会社

承認

作図

参考